

1. USB充電：充電中、赤いランプが点灯します。充電完了後、緑のランプが点灯します。

2. S1ボタン

A 「S1ボタン一回押す」：ランプの光の色が切替モード。常時点灯あるいは感知モードに、一回押すと、光の色が一回切り替えます。3つの光の色が順次に切り替えます：クールホワイト 30LED---優しいホワイト30LED---正常ホワイト（60LED同時に点灯します）。

B 「S1ボタンを長押し」：明るさ調整。長押しして、だんだん暗くなります；ボタンを離してまた長押しして、だんだん明るくなります。

3. S2ボタン

A. 「S2ボタンを一回押す」：感知時間切替モード。3つの感知時間が順次に切り替えます：感知時間20秒（黄色いランプが2回点滅）---感知時間40秒（黄色いランプが4回点滅）---感知時間60秒（黄色いランプが6回点滅）

B. 「S2ボタンを持続2回押す」：常時点灯と感知切替モード。たとえば：持続2回押すと、モード切替：起動（常時点灯モード）---緑のランプ2回点滅（夜感知モード）--青のランプ2回点滅（24時間感知モード）--閉める。